Radiotechnika marketing sp. z o.o.




Produkcja w RADIOTECHNIKA MARKETING sp. z o.o.

ZŁĄCZA 38999 REDUCED FLANGE

MODYFIKACJA GNIAZD JAM NUT MIL-DTL-38999 SERIES III


Oszczędność do 41% powierzchni panelu lub obudowy oraz do 20% masy złącz. Układy styków, kontakty i narzędzia oraz parametry elektryczne i środowiskowe zgodne z MIL-DTL-38999 SERIES III. Produkcja wybranych typów złącz w Radiotechnika Marketing sp. z o.o.

Wymiary gniazd jam nut tradycyjnych oraz reduced flange



Rozmiar złącza	øA [mm] 38999 standard	øK [mm] 38999 reduced flange	Oszczędność powierzchni
9	30,5	22,1	47%
11	35,2	25,1	49%
13	38,4	28,1	46%
15	41,6	32,1	40%

Wymiary otworów montażowych



Rozmiar złącza	E min [mm]	øG [mm] +0,1	H [mm] +0,1
9	23,8	17,0	16,0
11	27,0	20,0	19,1
13	31,4	23,0	22,3
15	34,5	27,0	25,5

Układy styków produkowane w Radiotechnika Marketing sp. z o.o.

	22 AWG	20 AWG	16 AWG	
9-35	6	-	-	
9-98	-	3	-	

	22 AWG	20 AWG	16 AWG	
11-2	-	-	2	
11-5	-	5	-	
11-35	13	-	-	
11-98	-	6	-	
11-99	-	7	-	

Informacji na temat pozostałych parametrów elektrycznych i mechanicznych udzielimy poprzez **office@radiotechnika.com.pl**


	22 AWG	20 AWG	16 AWG	
13-4	-	-	4	
13-8	-	8	-	
13-35	22	-	-	
13-98	-	10	-	

	22 AWG	20 AWG	16 AWG	
15-5	-	-	5	
15-15	-	14	1	
15-18	-	18	-	
15-19	-	19	-	
15-35	37	-	-	
15-97	-	8	4	

Narzędzia do nakrętki mocującej złącze



nakrętka mocująca
w komplecie ze złączem



klucze nasadowe
do zamówienia odrębnie

Rozmiar złącza	Narzędzie
9	809681
11	809682
13	809683
15	809684

Oznaczenia złącz 38999 reduced flange

TV	07	RW	13	35	P	N	F312

Seria

TV (obudowa metalowa)

Rodzaj złącza

O7: gniazdo jam nut (Al/Cd, Al/Zn-Ni)

Materiał i pokrycie obudowy, rodzaj kontaktów

R: kontakty zaciskane, pole puste – kontakty PCB

W: aluminium kadmowane (olive drab cadmium)

ZN: aluminium z pokryciem black zinc nickel (RoHS)

Rozmiar złącza:

9, 11, 13, 15

Aranżacja kontaktów wg MIL-DTL-38999 series III

Rodzaj kontaktów

P: męski (500 cykli łączeniowych)

S: żeński (500 cykli łączeniowych)

Klucze kodujące

pole puste dla klucza N lub A dla klucza A

F312: gniazdo jam nut reduced flange

Informacji na temat pozostałych parametrów elektrycznych i mechanicznych udzielimy poprzez office@radiotechnika.com.pl

Radiotechnika Marketing sp. z o.o.
55-080 Kąty Wrocławskie | ul. Fabryczna 20 | Pietrzykowice
tel.: +48 71/ 327 07 00 | fax: +48 71/ 327 08 00
office@radiotechnika.com.pl